

**Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione
dei mod. 730-4**

INDICE

1. AVVERTENZE GENERALI	3
2. CONTENUTO DELLA FORNITURA.....	3
2.1 GENERALITÀ.....	3
2.2 LA SEQUENZA DEI RECORD	3
2.3 LA STRUTTURA DEI RECORD	4
2.4 LA STRUTTURA DEI DATI.....	5
2.5 REGOLE GENERALI.....	7
2.5.1 <i>Codici fiscali</i>	7
2.5.2 <i>Altri dati</i>	7
2.5.3 <i>Controllo dei dati presenti nella comunicazione</i>	7
3. DESCRIZIONE DEI CAMPI DELLA FORNITURA.....	7

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica delle informazioni relative al mod. 730-4, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le comunicazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file contenente i dati della richiesta ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

Si precisa che un modello da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartato**.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica del modello relativo alla comunicazione per la ricezione dei mod. 730-4 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati del frontespizio del modello;
- record di tipo "C": è il record che contiene i dati relativi alle diverse sedi operative;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;

- per ogni modello di comunicazione presenza nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nel modello; **i record di tipo "C" devono essere ordinati per il campo 'Progressivo modulo'**;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, **avendo cura che i dati relativi a ciascuna comunicazione siano contenuti nella stessa fornitura.**

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record a struttura variabile sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare il campo "Progressivo modulo" che deve essere univoco e crescente (**con incrementi di una unità**) nell'ambito dei singoli quadri, deve riportare il dato presente nell'apposito spazio ("Mod. N.") sul modello tradizionale;
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

Il campo-codice ha la seguente struttura:

- primo e secondo carattere che individuano il quadro del modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4;
- terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
- sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della comunicazione, sarà necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo. La presenza di più di un record dello stesso tipo all'interno di una stessa comunicazione può derivare da due possibili situazioni:

- i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo con lo stesso valore del campo "Progressivo modulo";
- la comunicazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo "Progressivo modulo" diversi.
- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte dei record a struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	`STRINGA`
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	Spazio	`RSSGNN60R30H501U`
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)		`02876990587`
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	`02876990587`
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	`05051998`
NU	Campo numerico positivo	Zero	`001234`
			`123456`
PR	Sigla automobilistica delle province italiane	Spazio	`BO`
CB	Casella barrata	Zero	`1`
	Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero		

Specifiche tecniche Comunicazione per ricezione telematica dati mod. 730-4

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile, possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (che può valere esclusivamente 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente	Destra	' 1'
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale (11 caratteri)	===== sinistra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '
DA	Data nel formato AAAA	Destra	' 2001'
DT	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1880 alla data corrente)	Destra	' 05051998'
DN	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1980 al 2050)	Destra	' 05051998'
D4	Data nel formato GGMM	Destra	' 0512'
D6	Data nel formato MMAAAA	Destra	' 061998'
NP	Campo numerico positivo	Destra	' 1234'
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra Destra	' 1234' ' -1234'
Nx	Campo numerico al massimo di 16 cifre allineate a destra (x assume valori da 1 a 16)	Destra	N1 = ' 1' N2 = ' 01' N10 = ' 0103382951'
PR	Provincia (Campo composto da 2 caratteri indica la sigla automobilistica delle province italiane)	Sinistra	'STRINGA '

Si precisa che nelle precedenti tabelle è presente l'elenco completo delle possibili configurazioni dei campi.

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile devono essere inizializzati con spazi.

2.5 Regole generali.

2.5.1 Codici fiscali

Il codice fiscale del sostituto d'imposta, presente nella prima sezione del frontespizio della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 è l'identificativo del soggetto per cui il modello è presentato e va riportato in duplica, su ogni record che costituisce la comunicazione stessa, nel campo "Codice fiscale del sostituto".

Il codice fiscale del sostituto d'imposta, i codici fiscali degli intermediari presenti nel quadro B della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 e il codice fiscale della persona fisica che effettua l'invio telematico della comunicazione (campo 19 del record B) devono essere formalmente corretti e devono essere registrati in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa.

Si precisa che l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che effettua l'invio telematico (campo 19 del record B) deve essere sempre presente.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del sostituto e/o del codice fiscale dell'intermediario risulta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento della comunicazione trasmessa in via telematica, lo scarto della stessa.

2.5.2 Altri dati

Si precisa che **nella parte non posizionale dei record a struttura variabile** devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da spazi.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

2.5.3 Controllo dei dati presenti nella comunicazione

La comunicazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.

Il codice fiscale del sostituto/intermediario ed il codice sede Entratel devono costituire gli elementi identificativi di una utenza abilitata al servizio telematico. La verifica di eventuali anomalie viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa.

3. DESCRIZIONE DEI CAMPI DELLA FORNITURA

Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record "A", "B", "C" e "Z".

RECORD DI TIPO "A" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CSO09"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Sostituto 10 - Intermediario abilitato
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Da impostare sempre. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
Spazio non utilizzato					
7	Filler	522	4	NU	Impostare a zero
8	Filler	526	4	NU	Impostare a zero
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del sostituto	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale sempre 1.
4	Filler	26	4	NU	
5	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	30	16	AN	
Dati del Sostituto					
6	Provincia del domicilio fiscale del sostituto	46	2	PR	Dato obbligatorio. Deve essere una di quelle indicate nel provvedimento di approvazione del presente modello di comunicazione .
7	Numero di cellulare del sostituto	48	12	AN	Il dato deve essere numerico.
8	Indirizzo di posta elettronica del sostituto	60	50	AN	
QUADRO A Richiesta che i dati relativi ai mod.730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto					
Sezione I -Utenti abilitati al servizio Fisconline					
9	Casella Fisconline	110	1	CB	Non può essere barrata se è barrata una delle caselle dei campi 10, 11 o 12 del record B Deve essere barrata se non risultano compilate le caselle dei campi 10, 11 e 12 del record B
Sezione II -Utenti abilitati al servizio Entratel					
10	Casella Entratel	111	1	CB	Non può essere barrata se non risulta compilato almeno uno dei righe da CA001 a CA005 del quadro A . Non può essere barrata se è barrata una delle caselle dei campi 9 o 12 del record B. Deve essere barrata se risulta compilato almeno uno dei righe da CA001 a CA005 del quadro A.

QUADRO B					
Richiesta che i dati dei mod.730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato (o dei diversi intermediari incaricati)					
11	Casella intermediario	112	1	CB	Non può essere barrata se non risulta compilato almeno uno dei righe da CB001 a CB005 del quadro B. Non può essere barrata se è barrata una delle caselle dei campi 9 o 12 del record B. Deve essere barrata se risulta compilato almeno uno dei righe da da CB001 a CB005 del quadro B.
Revoca della Comunicazione					
12	Casella revoca	113	1	CB	Non può essere barrata se è barrata una delle seguenti caselle: campi 9, 10 e 11 del record B. Il dato è obbligatorio se è presente il campo 13 del record B
13	Data cessazione attività	114	8	DT	Il dato è obbligatorio se è barrata la casella del campo 12 del record B.
Firma della comunicazione					
14	Firma	122	1	CB	Dato obbligatorio
Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione					
15	Codice fiscale dell' intermediario incaricato della trasmissione telematica	123	16	CF	Il dato è obbligatorio se è presente un campo della sezione "Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione" ovvero il campo 4 del record A è impostato con il valore 10. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
16	Data dell'impegno Impegno a trasmettere in via telematica	139	8	DT	Il dato è obbligatorio se è presente un campo della sezione "Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione" ovvero il campo 4 del record A è impostato con il valore 10.
17	Firma dell' intermediario	147	1	CB	Il dato è obbligatorio se è presente un campo della sezione "Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione" ovvero il campo 4 del record A è impostato con il valore 10.
18	Filler	148	1680	NU	

Codice fiscale della persona fisica che effettua l'invio telematico della comunicazione					
19	Codice fiscale della persona fisica che effettua l'invio telematico della comunicazione	1828	16	CF	<p>Il dato è sempre obbligatorio.</p> <p>Il codice fiscale deve essere quello di persona fisica (lungo 16 e alfanumerico), deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.</p> <p>La non registrazione comporta lo scarto del modello in fase di accettazione senza possibilità di conferma dello stesso.</p>
20	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
21	Filler	1864	34	AN	
Ultimi caratteri di controllo					
22	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
23	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "C"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del sostituto	2	16	AN	Impostare sempre Deve coincidere con quanto indicato nel campo 2 del record B.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo.
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	48	AN	Spazio a disposizione dell'utente
5	Identificativo produttore software	74	16	AN	
CAMPI NON POSIZIONALI (DA CARATTERE 90)					
Quadro Riga Colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli Bloccanti	Controlli di rispondenza
		Formato	Valori Ammessi		
QUADRO A Richiesta che i dati relativi ai mod.730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto					
Sezione II -Utenti abilitati al servizio Entratel					
CA001001	Codice Sede Operativa del Sostituto		<p>Il campo deve essere di tre caratteri.</p> <p>Se il presente rigo risulta essere l'unico rigo compilato del quadro A, e non è compilato il quadro B, deve assumere esclusivamente il valore "000".</p> <p>AN</p> <p>Se, invece, nel quadro A risultano compilati due o più righe, ovvero risulta compilato il quadro B, non può assumere il valore "000" ma può assumere esclusivamente valori numerici da "001" a "999" inclusi.</p>	<p>Dato obbligatorio se il rigo è compilato.</p> <p>Il codice sede operativa del sostituto indicato in questo rigo non può essere presente in nessun altro rigo sia del quadro A che del quadro B.</p>	

CA001002	Codice Sede Entratel del Sostituto	AN	<p>Il campo deve essere di tre caratteri. Può assumere esclusivamente valori numerici da "000" a "999" inclusi.</p> <p>L'abbinamento del codice fiscale del sostituto indicato nel campo 2 del record B ed il codice sede Entratel indicato nella presente colonna devono costituire gli elementi identificativi di una utenza abilitata al servizio telematico.</p> <p>La verifica di eventuali anomalie viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa.</p>	Dato obbligatorio se il rigo è compilato.	
I valori ammessi ed i controlli previsti per il rigo CA001 si intendono validi anche per i rigi da CA002 a CA005					
CA002001	Codice Sede Operativa del Sostituto	AN			
CA002002	Codice Sede Entratel del Sostituto	AN			
CA003001	Codice Sede Operativa del Sostituto	AN			
CA003002	Codice Sede Entratel del Sostituto	AN			
CA004001	Codice Sede Operativa del Sostituto	AN			
CA004002	Codice Sede Entratel del Sostituto	AN			
CA005001	Codice Sede Operativa del Sostituto	AN			
CA005002	Codice Sede Entratel del Sostituto	AN			
QUADRO B					
Richiesta che i dati dei mod.730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato (o dei diversi intermediari incaricati)					
CB001001	Codice Sede Operativa del Sostituto	AN	<p>Il campo deve essere di tre caratteri.</p> <p>Se il presente rigo risulta essere l'unico rigo compilato del quadro B, e non è compilato il quadro A, deve assumere esclusivamente il valore "000".</p> <p>Se, invece, nel quadro B risultano compilati due o più rigi, ovvero risulta compilata la sezione II del quadro A, non può assumere il valore "000" ma può assumere esclusivamente valori numerici da "001" a "999" inclusi.</p>	<p>Dato obbligatorio se il rigo è compilato.</p> <p>Il codice sede operativa del sostituto indicato in questo rigo non può essere presente in nessun altro rigo sia del quadro A che del quadro B.</p>	
CB001002	Codice fiscale dell'intermediario incaricato	CF		<p>Dato obbligatorio se il rigo è compilato.</p> <p>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.</p> <p>La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.</p>	

CB001003	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato	AN	Il campo deve essere di tre caratteri. Può assumere esclusivamente valori numerici da "000" a "999" inclusi. L'abbinamento del codice fiscale dell' intermediario indicato nella colonna 2 ed il codice sede Entratel indicato nella presente colonna devono costituire gli elementi identificativi di una utenza abilitata al servizio telematico. La verifica di eventuali anomalie viene effettuata in sede di ricezione telematica della comunicazione e comporta lo scarto della comunicazione stessa.	Dato obbligatorio se il rigo è compilato.	
CB001004	Cellulare dell'intermediario	AN		Il dato deve essere numerico	
CB001005	Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario	AN			
I controlli e i valori ammessi previsti per il rigo CB001 si intendono validi anche per i rigi da CB002 a CB005					
CB002001	Codice Sede Operativa del Sostituto	AN			
CB002002	Codice fiscale dell' intermediario incaricato	CF			
CB002003	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato	AN			
CB002004	Cellulare dell' intermediario	AN			
CB002005	Indirizzo di posta elettronica dell' intermediario	AN			
CB003001	Codice Sede Operativa del Sostituto	AN			
CB003002	Codice fiscale dell' intermediario incaricato	CF			
CB003003	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato	AN			
CB003004	Cellulare dell' intermediario	AN			
CB003005	Indirizzo di posta elettronica dell' intermediario	AN			
CB004001	Codice Sede Operativa del Sostituto	AN			
CB004002	Codice fiscale dell' intermediario incaricato	CF			
CB004003	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato	AN			
CB004004	Cellulare dell' intermediario	AN			
CB004005	Indirizzo di posta elettronica dell' intermediario	AN			
CB005001	Codice Sede Operativa del Sostituto	AN			
CB005002	Codice fiscale dell' intermediario incaricato	CF			
CB005003	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato	AN			
CB005004	Cellulare dell' intermediario	AN			
CB005005	Indirizzo di posta elettronica dell' intermediario	AN			
Ultimi caratteri di controllo					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record 'B' presenti nella fornitura	16	9	NU	
4	Numero record 'C' presenti nella fornitura	25	9	NU	
5	Filler	34	90	AN	
Spazio non utilizzato					
6	Filler	124	1774	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
7	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
8	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').