



(F3) - FLUSSO ESITI CONTROLLI SUL FILE “(F2) - PRESA IN CARICO”  
- RELEASE R01 -

## INDICE

<b>1. GENERALITÀ</b>	<b>3</b>
<b>2. STRUTTURA FLUSSO ESITO CONTROLLO</b>	<b>4</b>
2.1    INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD EP0	5
2.2    INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD EPA	6
2.3    INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD EP9	7

## 1. GENERALITÀ

Il flusso contiene i dati relativi ai controlli effettuati da anagrafe tributaria sul file contenente l’informativa dei protocolli attribuiti sulle richieste di rimborsi.

Viene prodotto un file esito per ciascun file trasmesso di tipo PRC; l'esito complessivo dei controlli viene indicato nel record di testa (campo Tipo esito) ed indica quale delle tre possibili situazioni si è verificata:

- Non è stato riscontrato alcun errore ed il flusso è stato accettato totalmente (flag esito = 1);
- Sono stati riscontrati errori solo su alcuni record (flag esito = 2) in tal caso verranno segnalati i record non acquisiti, i record verranno ritrasmessi con il primo flusso utile;
- L'intero flusso è stato scartato per presenza di errori bloccanti (flag esito = 3). In tal caso le informazioni verranno ritrasmesse con un nuovo flusso con un altro identificativo.

## 2. STRUTTURA FLUSSO ESITO CONTROLLO

Il flusso è composto dai seguenti tipi record:

- record **EP0** record di testa: contiene le informazioni relative al file contenuto nella trasmissione; informazioni relative al record P00
- record **EPA** record dettaglio esito controllo;
- record **EP9** record di coda : contiene i totali riferiti all'intera trasmissione.

I campi indicati nel presente tracciato devono essere conformi alle specifiche e correttamente impostati, così come riportato nelle singole descrizioni.

I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra con spazi a destra, quelli non valorizzati devono essere impostati a spazi; i campi numerici valorizzati devono essere allineati a destra con zeri a sinistra, quelli non valorizzati devono essere impostati a zero.

Non sono ammessi valori non compresi nel set di caratteri alfanumerici (low-value , high-value, caratteri minuscoli).

La lunghezza di tutti i tipi record è di **256** byte.

All'interno del flusso logico la successione dei record è la seguente:

- **EP0** record di testa: contiene le informazioni relative al file di riferimento ;
- **EPA** record dettaglio esito controllo;
- **EP9** record di coda : contiene i totali riferiti all'intera trasmissione.

## 2.1 INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD EP0

Contiene i dati identificativi dell'intero flusso trasmesso.

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
1	<b>Tipo record</b>	003	AN	1	Identificativo tipo record	EP0
2	<b>Codice ambito</b>	003	N	4	Codice ambito a cui si riferisce la trasmissione	
3	<b>Identificativo file esiti</b>	020	AN	7	Univoco per ogni ambito. Deve essere valorizzato con: - Sigla (3 byte A.N.) vale EP0 - Codice ente (5 byte) vale '00001' - Codice Ambito (3 byte) - Anno (4 byte N) di creazione file - Progressivo (5 byte N) maggiore di zero	
4	<b>Data creazione file</b>	008	N	27	Data di creazione del file ESITI .	AAAAMMGG
5	<b>Data ricezione file Presa in Carico</b>	008	N	35	Data di ricezione in Anagrafe Tributaria del file " <b>Presa in Carico</b> " tipo record P00	AAAAMMGG
6	<b>Identificativo file Presa in Carico</b>	020	AN	43	Deve assumere lo stesso valore presente nel campo "Identificativo file" del tipo record "P00" del file protocolli controllato	
7	<b>Data creazione file Presa in Carico</b>	008	N	63	Deve assumere lo stesso valore presente nel campo "Data creazione file" del tipo record "P00" del file protocolli controllato	
8	<b>Release</b>	003	AN	71	Contiene l'indicazione della release del file	Vale 'R01'
9	<b>Tipo esito</b>	001	AN	74	Indica l'esito dei controlli effettuati da Anagrafe tributaria sul file fornitura: 1 = esito positivo: assenza errori 2 = esito negativo: scarto parziale 3 = esito negativo: scarto fornitura;	
10	<b>Filler</b>	182	AN	75		

## 2.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD EPA

Contiene il dettaglio delle segnalazioni degli errori..

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
1	<b>Tipo record</b>	003	AN	1	Identificativo tipo record	EPA
2	<b>Progressivo record</b>	007	N	4	Progressivo del record all'interno della fornitura	
3	<b>Codice Ambito</b>	003	N	11	Uguale al record EPO	
4	<b>Progressivo record sul file Presa in carico</b>	007	AN	14	Impostato - tutti zero se tipo record errato 'P00' - tutti nove se tipo record errato 'P99' Altrimenti assume il valore del campo corrispondente "progressivo record (Prog.2) nel file originale	
5	<b>Tipo record errato</b>	003	AN	21	Valore del campo Tipo record del record errato	
6	<b>Protocollo telematico con errori</b>	024	N	24	Protocollo telematico acquisito dall'AdR sul quale sono stati rilevati errori così come indicato nel file "Presa in carico"	
7	<b>Progressivo record errori</b>	007	N	48	Progressivo dei record errori	
8	<b>Errori</b>	189	AN	55	Dettaglio degli errori presenti sul record errato; il campo è costituito da sette elementi, lunghi 27 byte ciascuno, strutturati come indicato nella NOTA	
9	<b>Filler</b>	013	AN	244	Filler	

NOTA: ognuno dei sette elementi che compongono il campo errori è strutturato come segue:

003	N	Posizione campo	Indica la posizione di inizio del campo errato, nell'ambito del record controllato, partendo dal valore "01". Assume il valore "999" in caso di errori non attribuibili ad uno specifico campo
003	N	Codice errore	Contiene uno dei valori riportati nella Tabella dei codici errore
001	AN	Tipo errore	Indica il tipo di errore riscontrato: E = errori bloccanti
020	AN	Valore campo originario	Indica il contenuto del campo errato presente nel record controllato

Nota Bene: i campi del file controllato aventi lunghezza superiore ai 20 bytes verranno troncati.

**2.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD EP9**

Contiene i dati identificativi dell'intero flusso trasmesso.

Progr.	Nome campo	Lunghezza Formato		Posizione	Descrizione	Note
1	<b>Tipo record</b>	003	AN	1	Identificativo tipo record	EP9
2	<b>Codice ambito</b>	003	N	4	Uguale al record EP0	
3	<b>Identificativo file esiti</b>	020	AN	7	Uguale al record EP0	
4	<b>Data creazione file</b>	008	N	27	Uguale al record EP0	
5	<b>Data ricezione file Presa in Carico</b>	008	N	35	Uguale al record EP0	
6	<b>Identificativo file Presa in Carico</b>	020	AN	43	Uguale al record EP0	
7	<b>Data creazione file Presa in Carico</b>	008	N	63	Uguale al record EP0	
8	<b>Nro. Record totali</b>	007	N	71	Numero record totali inseriti nella fornitura compresi i record di testa e coda	
9	<b>Nro. Record EPA</b>	007	N	78	Numero record di tipo 'EPA'	
10	<b>Filler</b>	172	AN	85		