ALLEGATO B

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Comunicazione Annuale Dati Iva

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI DATI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si avverte che verrà **scartata** la comunicazione i cui dati, all'atto dell'invio, non rispettino le seguenti specifiche tecniche.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

La fornitura di dati in via telematica per la Comunicazione Annuale dati IVA è composta da una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle Comunicazioni Annuali dati IVA sono:

• record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati

identificativi della fornitura e del soggetto responsabile

dell'invio telematico (fornitore);

• record di tipo "B": è il record che contiene tutti i dati presenti sul modello

di Comunicazione Annuale dati IVA (dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, dati contabili e tutte

le ulteriori informazioni presenti sul modello);

• record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati

riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- presenza di un record di tipo "B" per ogni Comunicazione Annuale dati IVA;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

Tutti i record (tipo "A", "B" e "Z") contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

I campi possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Valori ammessi/Controlli bloccanti" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Costituiscono eccezione a quanto esposto in precedenza i campi destinati a contenere gli importi previsti sul modello della comunicazione dati IVA. Tali campi hanno tutti una lunghezza di 11 caratteri, il loro formato è contrassegnato dal simbolo NN e ciascuno di essi deve essere impostato così come indicato nell'esempio che segue:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio	
	Importo positivo	destra	`	1234 `
NN	Importo negativo	destra	`	-1234 '

Tutti i campi contenenti importi (con formato NN) devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dall'esempio sopra riportato, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

2.5 Il trattamento del codice fiscale e della partita Iva.

I **codici fiscali** e la **partita Iva** presenti nella comunicazione dati IVA devono essere formalmente corretti.

2.6 Altre regole generali

Il campo 3 del record A (Codice Fornitura) deve essere impostato a "IVCXX" dove XX sta per le ultime due cifre dell'anno (ad esempio IVC03 per la comunicazione dell'anno 2003 relativa all'anno di imposta 2002).

Gli importi sono espressi in euro e devono essere riportati, così come previsto sul modello della comunicazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina lo scarto della comunicazione da inviare; costituiscono eccezione le anomalie relative ai dati erroneamente allineati e ai campi che accolgono date o valori numerici per i quali non siano stati riportati gli zeri non significativi.

Nei casi in cui nella colonna "Controllo di rispondenza con i dati della comunicazione" sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti del servizio telematico devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla comunicazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla comunicazione e confermare la situazione impostando ad "1" il campo "Flag di conferma" (campo 8 del record B).

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico.

	RECORD DI T	IPO "A":	RECO	RD DI T	ESTA			
САМРО	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGU	JRAZIONE	CONTROLLI BLOCCANTI			
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'			
2	Filler	2	14	AN				
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a 'IVCXX' dove XX sta per le ultime due cifre dell'anno (ad esempio IVC03 per la comunicazione dell'anno 2003 relativa all'anno di imposta 2002)			
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie comunicazione usando il canale Internet 02 - Soggetti che inviano le proprie comunicazioni usando il canale Entratel 03 - C.A.F. dipendenti e pensionati 05 - C.A.F. imprese 09 - Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria comunicazione e quelle delle aziende del gruppo) 10 - Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98 - Società degli Ordini di cui all'art. 3 Decr. Dir. 18/2/99 - Soggetto che trasmette le comunicazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto			
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Da impostare sempre			
Dati rise	rvati al fornitore persona fisica							
6	Cognome del fornitore	39	24	AN	1			
7	Nome del fornitore	63	20	AN				
8	Sesso del fornitore	83	1	AN	Vale 'M' o 'F'			
9	Data di nascita del fornitore	84	8	NU	formato GGMMAAAA			
10	Comune (o Stato estero) di nascita del fornitore	92	40	AN				
11	Sigla della provincia di nascita del fornitore	132	2	AN				
12	Comune di residenza anagrafica o domicilio fiscale del fornitore	134	40	AN				
13	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del fornitore	174	2	AN				
14	Indirizzo (frazione, via e numero civico) di residenza anagrafica o domicilio fiscale del fornitore	176	35	AN				
15	C.A.P. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del fornitore	211	5	NU				
	rvati al fornitore persona non fisica							
16	16 Denominazione del fornitore 216 60 AN							

17	Comune della sede legale del fornitore	276	40	AN			
18	Sigla della provincia della sede legale del fornitore	316	2	AN			
19	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede legale del fornitore	318	35	AN			
20	C.A.P. della sede legale del fornitore	353	5	NU			
21	Comune di domicilio fiscale del fornitore	358	40	AN			
22	Sigla della provincia di domicilio fiscale del fornitore	398	2	AN			
23	Indirizzo (frazione, via e numero civico) di domicilio fiscale del fornitore	400	35	AN			
24	C.A.P. del domicilio fiscale del fornitore	435	5	NU			
Campi d	a impostare se la fornitura viene effett	uata da un u	fficio perif	erico del (C.A.F.		
25	Comune di domicilio fiscale dell'ufficio periferico	440	40	AN			
26	Sigla della provincia del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	480	2	AN			
27	Indirizzo (frazione, via e numero civico) del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	482	35	AN			
28	C.A.P. del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	517	5	NU			
29	Filler	522	3	NU			
30	Filler	525	3	NU			
Spazio a	disposizione dell'utente		•				
31	Campo utente	528	100	AN			
Spazio n	non utilizzato						
32	Filler	628	1070	AN	Impostare a spazi		
Spazio n	on disponibile						
33	Spazio riservato	1698	200	AN			
Caratteri di controllo del record							
34	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"		
35	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')		

RECORD DI TIPO "B"									
	CONFIGURAZIONE CONTROLLI DI RISPONDEN								
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE			
1	Tipo record	1	1	AN	Vale 'B'				
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Impostare sempre				
3	Filler	18	8	AN					
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN					
5	Filler	29	25	AN					
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della comunicazione	54	20	AN					
7	Identificativo del produttore del software (Codice fiscale)	74	16	AN					
Comuni	cazione di mancata corris	pondenza d	lei dati da t	rasmette	re con quelli risultan	ti dalla comunicazione dati			
IVA					-				
8	Flag Conferma	90	1	NU	Vale 0 oppure 1 (comunicazione confermata)				
Dati del	contribuente								
9	Denominazione o ragione sociale	91	60	AN	Da indicare in alternativa ai campi 10 (Cognome) e 11(Nome) ed obbligatorio in loro assenza				
10	Cognome	151	24	AN	Da indicare in alternativa al campo 9 (Denominazione) e obbligatorio in sua assenza				
11	Nome	175	20	AN	Da indicare in alternativa al campo 9 (Denominazione) e obbligatorio in sua assenza				
Dati ger									
12	Anno di imposta	195	4	NU	Dato obbligatorio				
Contrib	uente Partita IVA	199	11	NU	Dato obbligatorio				
13	r artita TVA	199	11	INU	Dato obbligatorio				
14	Codice attività	210	5	AN	Dato obbligatorio. Il codice attività deve essere contenuto nella tabella di cui al D.M. 9 dicembre 1991, successivamente modificato dal D.M. 12 dicembre 1992.				
15	Contabilità separata	215	1	NU	Indicare 1 se casella barrata.				

				CONFIG	URAZIONE	CONTROLLI DI RISPONDENZA
САМРО	DESCRIZIONE	POSIZIONE	Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
16	Comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA	216	1	NU	Indicare 1 se casella barrata.	
17	Eventi eccezionali	217	1	NU	Indicare 1 se casella barrata.	
Dichiar	ante			•		
18	Codice fiscale	218	16	AN		Dato obbligatorio se presente il campo 19.
19	Codice carica	234	2	NU	Vale 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.	Dato obbligatorio se presente il campo 18.
20	Codice fiscale società dichiarante	236	11	NU		
Dati rela	ativi alle operazioni effettua	ate				
21	Rigo CD1 - Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	247	11	NN		Il campo deve essere maggiore uguale alla somma dei campi 22, 23 e 24.
22	Rigo CD1 - Operazioni non imponibili	258	11	NN		
23	Rigo CD1 - Operazioni esenti	269	11	NN		
24	Rigo CD1 - Cessioni intracomunitarie di beni	280	11	NN		
25	Rigo CD2 - Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	291	11	NN		Il campo deve essere maggiore uguale alla somma dei campi 26, 27 e 28.
26	Rigo CD2 - Acquisti non imponibili	302	11	NN		
27	Rigo CD2 - Acquisti esenti	313	11	NN		
28	Rigo CD2 - Acquisti intracomunitari di beni	324	11	NN		
29	Rigo CD3 - Importazioni di oro e argento puro senza pagamento dell'iva in dogana - Imponibile	335	11	NN		
30	Rigo CD3 - Importazioni di oro e argento puro senza pagamento dell'iva in dogana - Imposta	346	11	NN		
	inazione dell'Iva dovuta o a		4.4		ı	T
31 32	Rigo CD4 - Iva esigibile	357 368	11 11	NN NN		
33	Rigo CD5 - Iva detratta Rigo CD6 - Iva dovuta	379	11	NN		Uguale a campo 31 - campo 32 se il risultato è maggiore di zero
34	Rigo CD6 - Iva a credito	390	11	NN		Uguale a campo 32 - campo 31 se il risultato è maggiore di zero
Firma d	lella comunicazione					
35	Firma	401	1	NU	Vale 0 (firma assente) o 1 (firma presente)	
Impegn	o alla presentazione telema	atica			,	

				CONFIG	JRAZIONE	CONTROLLI DI RISPONDENZA
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	402	16	AN	Il campo deve essere impostato sempre in presenza di qualsiasi dato relativo al riquadro riservato agli intermediari campi da 37 a 41	
1 3/ 1	Numero di iscrizione all'albo dei CAF	418	5	NU		
38	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente	423	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata). Il campo è obbligatorio in caso di presenza del campo 36 e assenza del campo 39. Il campo è alternativo al campo 39.	
39	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	424	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata). Il campo è obbligatorio in caso di presenza del campo 36 e assenza del campo 38. Il campo è alternativo al campo 38	
40	Data dell'impegno a trasmettere la comunicazione	425	8	NU	Il campo deve avere formato GGMMAAAA. Il campo deve essere impostato se è presente il campo 36.	
41	Firma	433	1	NU	Vale 0 (firma assente) o 1 (firma presente)	
	non utilizzato		-			
	Filler	434	1410	AN		impostare a spazi
	non disponibile					T
43	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN		
	to all'Ufficio	4004	•	ANI		T
	Filler	1864	8	AN		
	Filler Filler	1872 1880	<u>8</u> 1	AN AN		
	Filler	1881	17	AN		
	ri di controllo del record	.001		/ u t	ı	1
	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"	

Γ				CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDENZA
	CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
	49	Filler	1899	2	ΔΝ	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF').	

	RECORD DI TIPO "Z"							
САМРО	DESCRIZIONE	POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI B		CONTROLLI BLOCCANTI				
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'			
2	Filler	2	14	AN				
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU				
4	Filler	25	1873	AN	Impostare a spazi			
5	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"			
6	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF').			