

Tabella 9: Lista codici di intervento su RT effettuati del tecnico abilitato o inseriti e inviati automaticamente dal RT

Codice	Descrizione	Dettaglio operazioni	Ambito
01	Manutenzione (ordinaria o straordinaria) (non è obbligatoria ma è consigliata nota esplicativa dell'attività svolta)	Riparazione o sostituzione di componenti hardware che prevedono o non prevedono successivamente un'operazione di reset (ripristino) da parte del tecnico abilitato (scheda cpu, batteria tampone per controllo clock interno, fusibili, gruppo stampa, display, tastiera, scheda di interfaccia, scheda di rete, batteria, autocutter, connettori flat/cablaggi, ecc. ...). Rientra nel caso 01 anche l'aggiornamento firmware NON firmato	RT
02	Sostituzione del DGFE per guasto o esaurimento		RT
03	Verificazione periodica con esito positivo		RT
04	Verificazione periodica con esito negativo		RT
05	Verifica periodica con ritiro apparecchio	Verificazione periodica eseguita in laboratorio a seguito del ripristino di funzionamento del RT per il quale si sia reso necessario il ritiro del dispositivo	RT
06	Altro (in questo caso è obbligatoria una nota esplicativa dell'attività svolta)	Riparazione o sostituzione di componenti hardware che non prevedono successivamente un'operazione di reset (ripristino) da parte del tecnico abilitato e che non rientrano nel caso 01	RT
07	Aggiornamento firmware firmato	Il codice viene impostato e inviato automaticamente nei casi previsti	RT
98	Censimento del Dispositivo	Il codice viene impostato e inviato automaticamente in fase di censimento	RT
99	Attivazione del Dispositivo	Il codice viene impostato e inviato automaticamente in fase di attivazione	RT

NOTE:

- La verificazione periodica di cui al codice 03 (o 05 se il RT è stato ritirato per l'esecuzione dell'intervento) deve essere **obbligatoriamente** effettuata:
 - a) entro l'ultimo giorno del mese di scadenza del termine biennale decorrente dalla data di attivazione del RT ovvero dalla data dell'ultima verificazione periodica effettuata;
 - b) anche in corso di validità della precedente verificazione, in tutti i casi in cui il tecnico abilitato, al momento dell'intervento, abbia constatato che il RT è privo di sigillo fiscale per qualsiasi causa anche accidentale o perché è stato rimosso da terzi;
 - c) anche in corso di validità della precedente verificazione, in tutti i casi in cui il tecnico abilitato, per effettuare l'intervento tecnico, abbia dovuto procedere all'azzeramento dei contatori contenuti nel modulo fiscale del RT. In questo caso il tecnico abilitato dovrà registrare e inviare all'A.E. entrambi gli interventi eseguiti:
 - intervento 01 o 02 o 06 e
 - intervento di VP 03 o 04 o 05.
- La verificazione periodica di cui al codice 03 può essere effettuata indipendentemente dagli eventi di cui sopra, **facoltativamente**, qualora l' esercente e il tecnico abilitato ne ravvisino l'opportunità.